



## BC208

Vertical 200 Watt 2 x 8" Portable Bass Cabinet with Superior Tone

CN

## CN 重要的安全须知



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**  
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**  
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**  
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



## 法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

## 保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 [musictribe.com/warranty](http://musictribe.com/warranty) 网站查看完整的详细信息。

CN

## BC208 控件



BC208 使用 1/4" 扬声器连接进行输入和链接。1/4" 扬声器插孔并联连接。

要将放大器连接到机柜, 请使用带有 1/4" 连接器的扬声器电缆将放大器输出连接到 1/4" 插孔之一。然后, 通过从剩余的 1/4" 英寸插孔到另一扬声器音箱的另一根电缆走线, 链接到第二个音箱。

**!** 确保放大器和扬声器机柜之间的所有连接都使用扬声器电缆, 而不要使用仪器电缆。

### 内阁组合

尽管连接和设置 BC208 音箱机柜非常简单明了, 但我们建议您在使用前阅读此安装指南。

**!** 为了您和您自己的音乐家的安全, 请注意堆叠式音箱的稳定性, 并采取适当的预防措施, 以防止堆叠不稳定或倾翻。另请注意, 只能将两个机柜垂直堆放。



**2x208 扬声器堆叠**

巨大的中音清晰度, 剪裁和打孔可获得紧实, 清晰的声音。



**2x210 扬声器堆叠**

大量低端和强大功能, 通常与 10 英寸扬声器相关联, 具有精确, 快速且定义明确的音调。



**1x212 + 2x210**

从 2x12 英寸机柜中获得精确度, 全身和更低端的完美结合。



**410 + 212**

酷炫的组合, 带来低端, 精准和机身

**!** 确保放大器和扬声器机柜之间的所有连接都使用扬声器电缆, 而不要使用仪器电缆。

请注意以下几点:

- BC208, BC210, BC212 的阻抗为 8 欧姆
- BC410 的阻抗为 4 欧姆
- BC210, BC212 和 BC410 对输入和链接使用扭锁专业连接器, 因此, 这些机柜和 BC208 之间的任何连接都需要电缆的一端为 1/4" 连接器, 另一端为扭锁连接器。

所有 TC Electronic 低音放大器都可以运行两个 TC Electronic 8 欧姆机柜。

取决于 TC Electronic 放大器型号, BC410 (4 欧姆) 机柜可与一个或两个其他 8 欧姆机柜组合使用。

**笔记:** 如果您不小心将无效的组合音箱连接到 TC Electronic 低音放大器, 则可能会调用该放大器的保护模式。但是, 放大器不会损坏。

### 规格

讲者		连接数	
类型	2 x 8" 低音音箱	输入项	2 x 1/4" TS
频率范围	70 Hz – 4 kHz; ±3 分贝 50 Hz – 6 kHz; -10 分贝	身体的	
功率处理 (IEC)	连续 200 W, 峰值 800 W	内阁建设	15 毫米 (5/8") 胶合板, 正面端口
阻抗	8 Ω	调音	65 赫兹
灵敏度	93 dB (1 瓦 @ 1 m)	尺寸 (高 x 宽 x 深)	545 x 262 x 316 毫米 (21.5 x 10.3 x 12.4")
最大声压级	连续 116 dB, 峰值 122 dB	重量	10.4 公斤 (22.9 磅)
组件	Turbosound 自定义驱动程序 2 x 8"		

## 其他的重要信息

### CN 其他的重要信息

**1. 在线注册。** 请购买 Music Tribe 产品后立即在 [musictribe.com](https://musictribe.com) 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

**2. 无法正常工作。** 若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 [musictribe.com](https://musictribe.com) 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

