



EUROLIVE B215XL/B215XL-WH B212XL/B212XL-WH

1000/800-Watt 2-Way PA Speaker System with
15"/12" Woofer and 1.75" Titanium Compression Driver

JP

JP 安全指示

1. これらの指示をお読みください。
2. これらの指示を守ってください。
3. すべての警告に注意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この装置を水の近くで使用しないでください。
6. 乾いた布でのみ拭いてください。
7. 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置（アンプを含む）などの熱源の近くに設置しないでください。
9. 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。

る場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄：この記号は、WEEE指令 (2012/19/EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、

廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。


12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。
13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

JP

EUROLIVE B215XL / B212XL コントロール

JP

JP コントロール



- ① B212XL / B215XL は、並列に配線された 2つのプロフェッショナルスピーカー ① コネクタを備えています。または、コネクタの1つをパワーアンプの出力に接続し、アンプからの信号を ② 番目のコネクタでもう一度タップして、たとえば、この信号を追加のスピーカーに送ることもできます。スピーカーのピン指定はピン 1+ と1-です。
 - ② B212XL / B215XL には、2つの並列 ¼" スピーカー ② 入力が含まれていません。代わりに、コネクタの 1つをパワーアンプの出力に接続し、2番目のコネクタでアンプからの信号を順番に利用することもできます。たとえば、この信号を追加のスピーカーに送ります。
 - ③ シリアルナンバー。
- ◇ 注意: 異なるパワーアンプの出力信号を両方のパラレル入力に同時に接続しないでください。これにより、セットアップが恒久的に損傷する可能性があります。

JP 技術仕様

システムデータ

高性能ウーファー

B215XL:	15" (381 mm)
B212XL:	12" (305 mm)

ツイーター圧縮ドライバー

B215XL および B212XL:	1.75" (44 mm)
--------------------	---------------

周波数範囲

B215XL:	55 Hz ~ 20 kHz
B212XL:	65 Hz ~ 18 kHz

電力定格

B215XL:	1000 W ピーク電力 250 W 連続電力 (IEC 60268-5)
B212XL:	800 W ピーク電力 200 W 連続電力 (IEC 60268-5)

インピーダンス

B215XL および B212XL:	8 Ω
--------------------	-----

感度 (1W@1m)

B215XL:	96 dB (フルスペース)
B212XL:	95 dB (フルスペース)

分散

B215XL:	70° x 40°
B212XL:	90° x 60°

クロスオーバー頻度

B215XL:	2.0 kHz
B212XL:	1.9 kHz

寸法/重量

寸法 (H x W x D)

B215XL:	約 27 1/3 x 17 1/3 x 13 1/16" 約 695 x 440 x 335 mm
B212XL:	約 21 1/2 x 13 5/8 x 10 5/8" 約 550 x 345 x 270 mm

重量

B215XL:	約 38.7 lbs / 17.6 kg
B212XL:	約 24.0 lbs / 10.9 kg

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:

ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにはないときは、musictribe.com の“Support”内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の“Support”内にある“Online Support”でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

We Hear You